

Indicatori pentru determinarea succesiunii fazelor 9040/9062



Fluke 9040

Fluke 9062

Eliminați incertitudinile din testarea succesiunii fazelor și a sensului de rotație la motoare electrice

Fluke 9040

Fluke 9040 este eficient pentru măsurarea rotației fazei în toate zonele unde sunt utilizate surse trifazate pentru alimentarea motoarelor, circuitelor de comandă și a sistemelor electrice. Fluke 9040 este un indicator de rotație a câmpului și poate oferi o indicație clară a celor trei faze cu ajutorul ecranului LCD și a direcției de rotație a fazei pentru determinarea conexiunilor corecte. Permite determinarea rapidă a secvenței fazelor și are un domeniu de tensiune (până la 700V) și frecvență potrivit pentru aplicațiile comerciale și industriale. Cablurile de testare livrate cu instrumentul au o rază de prindere variabilă pentru un contact sigur, în special pentru mufele industriale.

Fluke 9062

Fluke 9062 oferă o indicație despre rotația câmpului și rotația motorului cu beneficiile detecției fără contact. Proiectat pentru medii civile și industriale, Fluke 9062 oferă o indicație rapidă a sensului de rotație a celor trei faze folosind cablurile de testare livrate sau poate fi folosit pentru a determina rotația motorului pentru motoare sincrone sau asincrone trifazate. Detecția fără contacte este ideală pentru motoare unde axa nu este vizibilă. Cablurile livrate cu instrumentul au o rază variabilă de prindere pentru un contact sigur, în special pentru mufele industriale.

Caracteristici

	9040	9062
Indicare 3 faze	prin LCD	prin LED
Indicarea succesiunii fazelor	●	●
Indicarea sensului de rotație		●
Determinarea fără contact a sensului de rotație pentru motoare		
Afișaj LCD	●	
Nu este necesară baterie	●	

Specificații:

	9040	9062
Domeniu de tensiune	40 – 700 V	Az do 400 V
Afișare fază	-	120 – 400 V AC
Domeniu frecvență	15 – 400 Hz	20 – 400 Hz
Timp operare	Continuu	Continuu

9040:



9062:



Dimensiune (îxLxA) Fluke 9040:
124 mm x 61 mm x 27 mm
Dimensiune (îxLxA) Fluke 9062:
124 mm x 61 mm x 27 mm

Alimentare 9040: de la unitatea testată
Alimentare 9062: 1 x 9V
Greutate 9040: 0,20 kg
Greutate 9062: 0,15 kg
Garanție doi ani

Accesorii incluse

Fluke 9040: Clipsuri crocodil - negru (3)
Sonde de test flexibile - negru (3)
Fluke 9062: Clipsuri crocodil - negru (3)
Sonde de test flexibile - negru (3)
Cabluri de testare - negru (3)

Informații pentru comandă

Fluke 9040 Indicator pentru rotația fazei
Fluke 9062 Indicator pentru rotația fazei și a motorului

Aplicații Fluke 9062



Determinarea prezenței secvenței fazelor pentru surse cu mai multe faze.



Determinarea rotației motoarelor prin simpla plasare a instrumentului pe carcasa motorului



Verificarea rotației corecte a motorului înainte de conectare

Accesorii recomandate



TLK290
Vezi pagina 101



TLK291
Vezi pagina 101



C25
Vezi pagina 106