

Clești de curent seria 330 / 902



Fluke 337

Fluke 336

Fluke 335

Fluke 334

Fluke 333

Fluke 902



Capabilități extinse pentru măsurarea curentului

Cleștii ampermetrici Fluke Seria 330 vă oferă toate caracteristicile de care aveți nevoie pentru activitățile pe care le desfășurați. Corpul și cleștii mici se adaptează perfect la mână și în spațiile înguste. Controalele cleștilor sunt poziționate ergonomic, pentru a permite realizarea de măsurători cu o singură mână. Majoritatea modelelor au un afișaj mare, luminat, ușor de citit, iar caracteristica de păstrare a afișării menține valorile măsurate pe afișaj.

Măsurarea curentului de pornire pentru motoare, corpuri de iluminat etc. este simplă grație funcției de măsurare rapidă a intensității (pe majoritatea modelelor). Fluke 902 adaugă funcționalități de măsurare a temperaturii și capacității și este ideal pentru verificarea sistemelor de încălzire, ventilare și aer condiționat.

Caracteristici

Funcții	333	334	335	336	337	902
True-RMS			●	●	●	●
Iluminare afișaj		●	●	●	●	●
Oprire automată			●	●	●	●
Hold	●	●	●	●	●	●
Curent de pornire motor		●	●	●	●	
Indicator baterie consumată	●	●	●	●	●	●
Dimensiuni mari pt clește				●	●	
Min/Max					●	●
Curent AC/DC				●	●	●*
Temperatură						●

* CC A: măsurare directă 0-200 μA

Specificații

Funcții	Domeniu	333	334	335	336	337	902
Curent AC	0-400,0 A	2% ± 5 digiți					
	0-600,0 A		2% ± 5 digiți	2% ± 5 digiți	2% ± 5 digiți		1% ± 5 digiți
	0-999,9 A					2% ± 5 digiți	
Factor de vârf	0-600,0 A			2,4 @ 500A	3 @ 500A		2,4 @ 500 A
	0-999,9 A			2,0 @ 600A	2,5 @ 600A		2,0 @ 600 A
						3 @ 500 A	
Curent DC	0-200 μA						1% ± 5 digiți
	0-600,0 A				2% ± 5 digiți		
	0-999,9 A					2% ± 5 digiți	
Curent de pornire la motoare electrice	Timp de integrare		100 mS	100 mS	100 mS	100 mS	
Tensiune AC	0-600,0 V	1% ± 5 digiți	1% ± 5 digiți	1% ± 5 digiți	1% ± 5 digiți	1% ± 5 digiți	1% ± 5 digiți
Tensiune DC	0-600,0 V	1% ± 5 digiți	1% ± 5 digiți	1% ± 5 digiți	1% ± 5 digiți	1% ± 5 digiți	1% ± 5 digiți
Rezistență	0-6000,0 Ω	1,5% ± 5 digiți	1,5% ± 5 digiți	1,5% ± 5 digiți	1,5% ± 5 digiți	1,5% ± 5 digiți	1,5% ± 5 digiți
	0-9999,9 Ω		1,5% ± 5 digiți	1,5% ± 5 digiți	1,5% ± 5 digiți	1,5% ± 5 digiți	1,5% ± 5 digiți
Continuitate		≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30Ω
Frecvență	5-400 Hz					0,5% ± 5 digiți	0,5% ± 5 digiți
Temperatură	-10° ... 400°C						1% ± 0,8°C
Capacitanțe	1 μF ... 1000 μF						1,9% ± 2 digiți

Accesorii incluse

Husă C33, Cabluri de testare TL75, Sondă de temperatură integrată 80BK (902), 2 baterii alcaline AA, card de instrucțiuni și foaie cu informații de siguranță

Informații pentru comandă

Fluke 333	Clește de curent
Fluke 334	Clește de curent
Fluke 335	Clește de curent True-RMS
Fluke 336	Clește de curent True-RMS
Fluke 337	Clește de curent True-RMS
Fluke 902	Clește de curent True-RMS (HVAC)

Durată baterie: alcalină, 150 ore
 Dimensiune (lxLxA): 238 mm x 79 mm x 41 mm (333, 334, 335 și 902) 251 mm x 79 mm x 41 mm (336 și 337)

Deschidere falci: 30 mm (333, 334, 335 și 902) 42 mm (336, 337)
 Greutate: 0.312 kg
 3 ani garanție (accesoriile au garanție 1 an)

Accesorii recomandate



H3
Vezi pagina 107

TL223
Vezi pagina 100

L215
Vezi pagina 101